# Lumens



# VS-KB21

## IP 攝影機鍵盤控制器









VS-KB21 是一款適用於 PTZ 和槍型攝影機的鍵盤控制器,透過 IP 快速連接多台攝影機,功能豐富且易於使用。透過內建的 LCD 螢幕可預覽顯示每一台攝影機即時拍攝畫面,讓您可以輕鬆快速的調整對焦角度及影像預設鏡位。

#### 產品特色

- 透過單一乙太網路,可控制高達255個 IP 攝影機
- 可快速調整控制攝影機曝光、白平衡、聚焦、PTZ 運鏡速度等功能及兩組 自設快捷鍵
- 內建 LCD 液晶螢幕,可支援 RTSP 串流訊號顯示即時預覽畫面
- 支援標準 RS-232、RS-422 及 Ethernet 控制介面
- 支援 VISCA、VISCA Over IP 控制協議



#### 3" LCD 液晶螢幕預覽畫面

VS-KB21 攝影機鍵盤控制器以低延遲的傳輸品質,支援同時控制多達 255 個 IP 攝影機,使用者可進一步切換單一攝影機,透過預覽螢幕顯示全景拍攝畫面來達到快速控制及調整取景角度。



#### 快速切換攝影機

VS-KB21 攝影機鍵盤控制器設置 7 個攝影機快捷鍵,使用者可立即選擇想要控制的 PTZ 或槍型攝影機,而不須透過數字鍵指定,這讓操作人員可同時管理多台攝影機的拍攝製作,相較以往更加輕鬆容易。



#### 快速設定攝影機

VS-KB21 攝影機鍵盤控制器上的 LCD 液晶顯示螢幕,可顯示所有重要的攝影機參數,包括光圈、快門和增益,使用者可快速、準確的設定每台攝影機。



#### 乙太網路一線整合

VS-KB21 攝影機鍵盤控制器,透過連接乙太網路可達到多重活動一線整合的功能。當 VS-KB21 連接 PoE 交換機時,即可透過網路線傳輸視訊、提供電力及控制訊號,簡化了安裝流程同時也更加具有經濟效益。







### 產品規格

通訊埠	RS-232 / RS-422 / IP
顯示螢幕	3" LCD
操縱桿	4向 (水平 / 俯仰 / 變焦)
速度控制	x1 (1 旋鈕)
變焦控制	x1 (Zoom Seesaw Lever)
增益控制	R/B 增益
聚焦控制	自動 / 手動
自設快捷鍵	x2
背光鍵盤	有
畫面預覽傳輸	RTSP
通訊協定	VISCA / VISCA Over IP
串列傳輸速率	2400 / 4800 / 9600 / 38400 / 115200 bps
攝影機控制	1~255
攝影機預設位	255
電源輸入	DC12V / PoE
功率消耗	PoE:5W DC In:5W
尺寸	302 x 143 x 112 mm (11.89" x 5.63" x 4.41")
重量	1.3 kg (2.8 lbs)

### 輸出/輸入介面





捷揚光電股份有限公司 30288 新竹縣竹北市台元街20號5樓 Tel: +886-3-552-6255

Fax: +886-3-552-6256

